

**OMNICO MM**

# Conexión de terminales de otros fabricantes

11.02.2019

# Contenido

12 **PREGUNTAS FREQUENTES**

## Conexión de terminales de otros fabricantes

Omnicom Online permite la conexión de terminales de otros fabricantes. En esta sección, le proporcionamos una lista de fabricantes y modelos de los parámetros para las terminales soportadas para esta conexión.

Fabricante	Nombre	Puerto	Número de Identificación
Arnavi	Arnavi	15175	IMEI
ATrack	AT5W	15256	IMEI
Autocop Trackpro	Autocop TL-2000	15225	IMEI
Equipo para vehículo Baltic	FM Blue	15171	IMEI
Equipo para vehículo Baltic	FM Light	15171	IMEI
Bitrek	Bitrek	15281	IMEI
Cellocator	Cello	15198	Número de Identificación
cGuard	cGuard	15200	IMEI
Digital Systems Poland	Tytan SAT DS520	15258	Número de Serie
Ecotelematics	NaviFleet ET100	15211	Número de Identificación (Sim ID)
ERM Advanced Telematics	StarLink Tracker	15204	IMEI

Fabricante	Nombre	Puerto	Número de Identificación
Falcom	STEPP II	15242	IMEI
Falcom	Stepp III	15203	IMEI
GalileoSky	Galileo 2.2.8	15156	IMEI
GalileoSky	Galileo 5.0	15156	IMEI
Geosafe	G717	15189	IMEI
GlobalSat	GTR-128	15249	IMEI
IRZ	iON Base	15223	IMEI
IRZ	iON Pro	15223	IMEI
IRZ	iON ULC	15246	IMEI
iTriangle	TS101	15287	Número de Identificación
ITS-soft	MVT-17L3	15248	Valor
			libremente
			programable
Kingneed	TK-20	15291	IMEI
Magic System	MS PGSM4	11111	Número de Serie
Maxtrack	MXT-140	15224	Número de Identificación

Fabricante	Nombre	Puerto	Número de Identificación
Maxtrack	MXT-141	15224	Número de Identificación
Meitrack	MT90	15226	IMEI
Multi Portal	RST-VT	15205	Número de Serie
Naviset	GT-20	15157	Número de Identificación
Naviset	GT-20	15157	Número de Identificación
Neotech Electronics	Neotech TR1000	15208	IMEI
Novacom	GNS	15168	IMEI
NVS	Navitrek UM-02	15160	IMEI
NVS	Navitrek UM-04	15210	IMEI
NVS	Signal S-2115	15162	IMEI
NVS	Signal S-2117	15162	IMEI
ODM	TrackOneGps GS300	15252	IMEI
ODM	TrackOneGps GS3MINI	15252	IMEI
Queclink	GV300	15192	IMEI
Queclink	GV320	15192	IMEI
Ruptela	FM3	15194	IMEI

Fabricante	Nombre	Puerto	Número de Identificación
Ruptela	FM Plug4+	15194	IMEI
Satellite Solutions	SAT-LITE	15266	Número de Serie
SkyPatrol	TT8750	15190	IMEI
SkyPatrol	TT8750+	15193	Número de Identificación
SpaceTeam	STAB Liner	15183	Número de Identificación
SpaceTeam	STAB Patrol	15183	Número de Identificación
Standard	STD 8	15163	7 últimas
			cifras de
			IMEI
StarLine	M15	15235	IMEI
StarLine	M17	15236	IMEI
Suntech	ST215	15186	Número de Identificación
Suntech	ST240	15186	Número de Identificación
Suntech	ST300	15218	Número de Identificación
Suntech	ST340	15218	Número de Identificación
Teltonika	FM1000	15276	IMEI

Fabricante	Nombre	Puerto	Número de Identificación
Teltonika	FM1100	15155	IMEI
Teltonika	FM1125	15261	IMEI
Teltonika	FM1200	15155	IMEI
Teltonika	FM2200	15155	IMEI
Teltonika	FM4100	15167	IMEI
Teltonika	FM4200	15167	IMEI
Teltonika	FM5300	15155	IMEI
Teltonika	FM5500	15155	IMEI
Teltonika	FMA 110/120	15298	IMEI
Teltonika	GH4000	15275	IMEI
Teltonika	FMB900/920	15299	IMEI
Teltonika	FMB125	15305	IMEI
Teltonika	FM1010	15276	IMEI
Teltonika	FMB001	15307	IMEI
Teltonika	FMB010	15308	IMEI
Teltonika	FM1122	15261	IMEI

Fabricante	Nombre	Puerto	Número de Identificación
Teswell	Teswell	15279	Número de Identificación
Trimble	TAP66	15214	Número de Identificación
Visiontek	87VTU	15288	Número de Identificación
Ritm	Voyager 2N	15297	Número de Identificación
AutoFon	Autofon Mayak	15230	IMEI
APK KOM	ASC-1	15227	IMEI
APK COM	ASC-3	15227	IMEI
APK KOM	ASC-5	15158	IMEI
APK KOM	ASC-6	15158	IMEI
APK KOM	ASC-7	15227	IMEI
Arusnavi	Arusnavi (Azimut)	15161	Número de Serie
ATOL	ATOL	15229	IMEI
GK SKAUT	Scout MT-500	15272	Número de Serie
GK SKAUT	Scout MT-600 Pro Open	15273	Número de Serie
GK SKAUT	Scout RX Extended	15268	Número de Serie



Fabricante	Nombre	Puerto	Número de Identificación
GK SKAUT	Scout RX Extended v2	15253	Número de Serie
GK SKAUT	Scout MT-700 Pro	15271	Número de Serie
GK SKAUT	ScoutOpen	15254	Número de Serie
GK SKAUT	ScoutOpen 2	15270	Número de Serie
GLONASS Omnicomm	Mayak	15216	IMEI
GLOSAV	BK-13	15207	IMEI
Incotex	Mercury TA-001	15152	IMEI
KB Navigator	Lineguard		S/N
Kvant	Kurs 7	15250	Número de Serie
KZTA	Kasbi DT-20	15165	Número de Serie
Locarus	Locarus 702x	15170	Número de Serie
M2M-Telematika	M2M-Avelon G6	15182	Número de Serie
M2M-Telematika	M2M-Cyber GLX	15166	Número de Serie
Micro Line	Autoscan GPS (NIS)	15215	Número de Identificación
Mintrans of Russia	EGTS	15255	IMEI
Navtelekom	Smart-2330	15228	IMEI

Fabricante	Nombre	Puerto	Número de Identificación
Navtelecom	Signal-2550	15228	IMEI
Navtelecom	Signal-2551	15228	IMEI
Navtelecom	Smart-2332	15228	IMEI
Navtelecom	Smart-2333	15228	IMEI
Navtelecom	FLEX	15228	IMEI
Neomatika	ADM-100	15173	IMEI
Neomatika	ADM-300	15181	IMEI
Neomatika	ADM-600	15182	IMEI
Neomatika	ADM-700	15267	IMEI
Neomatika	ADM-007	15306	IMEI
Orbita	Orbita.Navigator.01	15164	Número de Serie
Orbita	Orbita.Navigator.02	15164	Número de Serie
Orbita	Orbita.Navigator.03	15164	Número de Serie
Retranslator	NIS 1.4	15177	Número de Identificación
Retranslator	NIS 1.5	15220	Número de Identificación
Ritm	Voyager-2	15191	Número de Identificación

Fabricante	Nombre	Puerto	Número de Identificación
RK-Video	RVi-RM04G	15277	Número de Serie
RNT	Autotracker AT65i	15185	Número de Identificación
Sakura-Escort	Escort DT-online	15251	IMEI
Santel-Navigatsiya	Granit Navigator.02	15201	Número de Serie <sup>2</sup>
Santel-Navigatsiya	Granit Navigator.04	15201	Número de Serie <sup>2</sup>
Santel-Navigatsiya	Granit Navigator 2.07	15159	Número de Serie
Santel-Navigatsiya	Granit Navigator 2.08	15159	Número de Serie
Santel-Navigatsiya	Granit Navigator 4.10	15159	Número de Serie
Santel-Navigatsiya	Granit Navigator 4.14	15159	Número de Serie
Santel-Navigatsiya	Granit Navigator 5	15159	Número de Serie
Santel-Navigatsiya	Granit Navigator 6.13	15159	Número de Serie
ServisSoft	LookOut	15257	IMEI
Sokolinyi Glaz	Autolink	15169	IMEI
Tekhnokom	Autograph GSM	15150	Número de Serie
Tekhnokom	Autograph GSM+	15150	Número de Serie
Tekhnokom	Autograph Mobile	15150	Número de Serie

## PREGUNTAS FRECUENTES

Fabricante	Nombre	Puerto	Número de Identificación
Fort-Telekom	Fort-111	15153	IMEI
Fort-Telekom	Fort-112	15153	IMEI
Fort-Telekom	Fort-300	15154	IMEI
Shtrikh-M	Shtrikh TahoRUS	15151	Número de Serie

1 - el puerto a especificar en los ajustes de la terminal. La dirección es la misma para todas las terminales: convert.omnicomm.ru o 185.9.185.254.

2 - este número será dado como parámetro al crear una terminal en el servidor de configuración.

3 - los datos se transfieren a través del servidor del fabricante. En la configuración del servidor de conversión, se debe especificar la dirección de conexión con el servidor.

4 - las últimas 5 cifras del número de serie.

## PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué se puede hacer si la lista no contiene la terminal que necesita?

Se debe enviar una solicitud de conexión a una nueva terminal al grupo de soporte de tecnología en la dirección support@omnicomm-world.com

¿Qué medidas se tomarán para conectar una terminal a Omnicomm Online?

Para conectar una terminal al servicio Online Omnicomm, debe

- Introducir la configuración en la terminal;
- Crear una terminal a través de la interfaz del servidor de Conversión, especificar los ajustes de los sensores conectados y otros ajustes;
- Descargar un perfil XML de un objeto a partir del servidor de Conversión e importarlo a Omnicomm Online.

## PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cómo configurar una terminal de terceros?

Diversas terminales soportan diferentes herramientas de configuración, pero en general se necesita tener: - un manual de operación del usuario; - para la configuración por medio de un ordenador, se necesitará el software de configuración y un cable que conecte la terminal al ordenador (puede ser necesario tener un cable USB, adaptador USB/COM o un cable de marca). Los ajustes se pueden proteger mediante una contraseña. Para configurar a través de SMS, se debe saber el número de teléfono de la tarjeta SIM de la terminal y los comandos de SMS para la configuración (se dan generalmente en la documentación). La instalación puede estar protegida mediante una contraseña y/o una lista restringida de números, desde la cual se aceptan comandos SMS. O para configurar por medio de un servidor de un fabricante, se tendrá acceso al servidor proporcionado por el fabricante.

La terminal está protegida con una contraseña, ¿qué debo hacer?

Para quitar la contraseña establecida en la terminal, comuníquese con la empresa que haya instalado la terminal. La mejor manera es hacer un pedido oficial en nombre de un cliente, un propietario de la terminal, si el terminal se ha adquirido según las condiciones de compra y venta y el cliente no tiene deudas pendientes, el vendedor no tiene derecho a descartar tal petición. Además de esto, algunos fabricantes pueden restablecer o cambiar la contraseña establecida en una terminal usando el acceso remoto.

¿Cómo puedo saber cuál parámetro debo seleccionar al configurar un sensor en el servidor de conversión?

Cuando empiece a configurar un sensor, su nombre de entrada por lo general corresponde a su propósito real y se unen los valores de medición. En caso de que tenga alguna duda, acerca de cuál entrada seleccionar para un sensor, y qué parámetros de conversión se deben proporcionar, puede cambiar a la pestaña de "Monitoreo". En la pestaña de "Monitoreo", el estado de todas las entradas en el más reciente mensaje recibido desde la terminal, según estos datos, y teniendo en mente al menos el estado aproximado de un sensor, uno puede fácilmente determinar bajo qué título se transfiere un parámetro.

¿Cómo se puede configurar una dirección en la terminal XXX? Donde se puede encontrara un Configurador para la terminal YYY?

## **PREGUNTAS FRECUENTES**

La información sobre la configuración de terminal se puede encontrar en la documentación del fabricante, un Configurador suele encontrarse dentro de dicha documentación. Vamos a desarrollar y cargar en nuestro sitio web breves instrucciones sobre la configuración de las terminales más comunes.

Lamentablemente, no es posible para nosotros desarrollar tales instrucciones a todos los modelos de terminales, además de proporcionar consultas detalladas sobre la configuración, para obtener más información puede ponerse en contacto con el fabricante o representantes respectivos.

**OMNICOMM**

[info@omnicomm-world.com](mailto:info@omnicomm-world.com)

[www.omnicomm-world.com](http://www.omnicomm-world.com)